

Instrucțiuni de utilizare MF 667

- Este interzisă utilizarea de dispozitive electronice de transmisie în avion, stații de benzină și în spitale. Vă rugăm să țineți cont și să respectați toate măsurile de avertizare și să închideți modemul.
- Nu atingeți antena internă, dacă nu este necesar. Altfel, performanța modemului poate fi afectată.
- Nu lăsați modemul la îndemâna copiilor. Acesta poate cauza răni dacă este utilizat ca jucărie.
- Nu atingeți părțile metalice ale modemului în timpul funcționării acestuia. Vă puteți răni/arde.

Utilizarea Modemului USB

- Utilizați doar accesorii originale furnizate de producător. Utilizarea accesoriorilor neagreate poate afecta performanța modemului și încalcă reglementările naționale privind terminalele de telecomunicații.
- Evitați utilizarea modemului USB în apropierea structurilor metalice sau în incinta clădirilor ce emit unde electromagnetice.
- Modemul USB nu este rezistent la apă.

Instrucțiuni de utilizare MF 667

- Păstrați-l uscat și depozitați-l în locuri răcoroase, fără expunere directă la soare.
- Nu utilizați modemul imediat după o schimbare bruscă a temperaturii. În interiorul și în exteriorul său se produce umezeală, așteptați să se usuce complet.
- Manevrați modemul USB cu grijă. Nu îl scăpați pe jos, îndoiați, spargeți sau bruscați pentru a evita deteriorarea unității.
- Modemul poate fi reparat exclusiv de persoane calificate.
- Utilizați modemul la temperaturi de la -10°C la ~60°C și umiditate de la 5% la ~95%.

Modem USB -MF 667
Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de utilizare MF 667

Introducere

Modemul USB – ZTE este un modem USB multi-mod care funcționează în rețelele HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM. Prin conectarea interfeței USB la un calculator portabil sau la un calculator de birou, acesta înglobează funcționalitatea unui modem și a unui telefon mobil (SMS) și îmbină perfect comunicarea mobilă cu Internetul. Modemul suportă servicii de date și SMS prin intermediul rețelei de telefonia mobilă, permitându-vă să comunicați oriunde și oricând.

Instalare Hardware

- Apăsați cu degetul pe clema de prindere de jos, apoi ridicați capacul frontal al modemului.
- Introduceți cardul SIM/USIM cu partea de contact în jos în lăcașul corespunzător și împingeți cardul în lăcaș cât mai mult posibil.
- Introduceți cardul MicroSD în lăcașul corespunzător.



Obs. Cardul microSD este marca Asociației de carduri SD.

- Asezați capacul frontal al modemului exact deasupra modemului și potrivii marginile

Instrucțiuni de utilizare MF 667

- astfel încât să se închidă perfect și să blocheze capacul la locul său.
- Conectați modemul la calculatorul portabil sau la calculatorul de birou
 - Conectați modemul USB la portul USB al calculatorului dvs. și verificați să fie bine introdus.
 - Sistemul de operare al calculatorului detectează și recunoaște automat nou hardware și pornește programul de instalare.

Instalare Software

Procesul de instalare poate fi diferit în funcție de sistemele de operare. Urmați indicațiile de instalare din timpul procedurii.

Pentru sistemul de operare Windows:

Sistemul de operare va rula procesul de instalare automat, dacă veți conecta corect modemul la calculator. Urmați instrucțiunile afișate pentru a finaliza instalarea programului.

Obs. Dacă sistemul nu deschide automat instalarea, puteți rula instalarea programului din My Computer > ZTEMODEM

Instrucțiuni de utilizare MF 667

Pentru sistemul de operare Mac:

Sistemul va afișa automat pe desktop o pictogramă CD-ROM ZTEMODEM, dacă veți conecta corect modemul la calculator. Apăsați de două ori pe programul de instalare în ZTEMODEM și urmați instrucțiunile afișate pentru a finaliza instalarea.

Cum să utilizați modemul

Sunt utilizate mai multe pictograme pentru a permite operarea mai rapidă a următoarelor funcții:

Conectare	Conectare la Internet
SMS	Apăsați tasta New/Nou, introduceți numărul și conținutul destinatarului și apoi apăsați tasta Send/Trimitere pentru a trimite nou mesaj.
Agendă	Apăsați tasta New/Nou pentru a introduce un nou contact și a adăuga detaliu.
Setări	Setați configurația pentru modemul USB.
Înregistrare date	Afișare informații de conectare.

Instrucțiuni de utilizare MF 667

Măsuri de siguranță pentru deținător

- Unele dispozitive electronice sunt sensibile la interferențele electromagnetice emise de modem, dacă nu sunt protejate, cum ar fi sistemul electronic al autovehiculelor. Consultați producătorul dispozitivului înainte să utilizați modemul, dacă este necesar.
- În timp ce utilizați calculatorul portabil sau pe cel de birou, modemul poate interfera cu dispozitive medicale cum ar fi aparate auditiv și simulatoare cardiaice, sau alte dispozitive medicale din spital. Înțeț-le la cel puțin 20 cm mai departe de respectivele dispozitive electronice când acestea sunt pornite. Consultați un medic sau producătorul dispozitivului medical înainte de a utiliza modemul.
- Aveți în vedere limitarea utilizării modemu-lui în locuri cum ar fi depozite de petrol sau fabrici de produse chimice, în locuri în care există gaze sau sunt procesate produse explozive. Prin urmare, opriți modemul, dacă vi se cere.